# FENG CHENG怡和

## DG8700SE/DG8700SE-3

| 型號 | DG8700SE(單相) | DG8700SE-3(三相) |
|---|---|---|
| 頻率(Hz) | 60 | 60 |
| 額定功率(KVA) | 5.5 | 6.9 |
| 最大功率(KVA) | 6.3 | 7.9 |
| 電壓(V) | 110/220 | 127/220 |
| 電流(A) | 28.6 | 20.7 |
| 插座(A) | 20&30 | 20&30 |
| 面板 | LED6 | LED6 |
| 油箱(L) | 25 | 25 |
| 油耗(負載75%) | 13 | 13 |
| 噪音7m(dBA) | 72 | 72 |
| 電池(V/Ah) | 12/30 | 12/30 |
| 引擎 | D500E | D500E |
| 燃料類型 | 柴油 | 柴油 |
| 功率(HP) | 12 | 12 |
| 啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 |
| 排量(CC) | 498 | 498 |
| 機油容量(L) | 1.75 | 1.75 |
| 發電機 | AL6 | AL6-3 |
| 功率(KW) | 6 | 6 |
| 功率因數 | 1 | 0.8 |
| 電壓調節 | AVR | AVR |
| 尺寸重量 | | |
| 機組尺寸(mm) | 920*520*865 | 920*520*865 |

怡和企業有限公司
地　　址：高雄市大寮區鳳林一路128巷176-37號
電　　話：(07)721-5501
傳　　真：(07)721-8901
網　　址：www.feng-cheng.com.tw
E -MAIL：fcfc456456@gmail.com