

FENG CHENG 風城

DG14000SE/DG14000SE-3



型號	DG14000SE(單相)	DG14000SE-3(三相)	DG14000SE-3(三相)
頻率(Hz)	60	60	60
額定功率(KVA)	10	12.5	12.5
最大功率(KVA)	11	13.8	13.8
電壓(V)	110/220	127/220	220/380
電流(A)	50	36.2	20.9
插座(A)	20&50	20&50	20&32
面板	LED6	LED6	LED6
油箱(L)	27	27	27
油耗(負載75%)	8	8	8
噪音7m(dBA)	72	72	72
電池(V/Ah)	12/45	12/45	12/45
引擎	DV920E(雙缸)	DV920E(雙缸)	D500E(雙缸)
燃料類型	柴油	柴油	柴油
功率(HP)	18	18	18
啟動方式	電啟動	電啟動	電啟動
排量(CC)	912	912	912
機油容量(L)	2.7	2.7	2.7
發電機	AL12	AL12-3	AL12-3
功率(KW)	12	12	12
功率因數	1	0.8	0.8
電壓調節	AVR	AVR	AVR
尺寸重量			
機組尺寸(mm)	1020*660*850	1020*660*850	1020*660*850

風城能控有限公司(怡和企業有限公司)

地址：高雄市大寮區鳳林一路128巷176-37號

電話：(07)721-5501

傳真：(07)721-8901

網址：www.feng-cheng.com.tw

E-MAIL：fcfc456456@gmail.com