

FENG CHENG 風城

DG8700SE/DG8700SE-3



型號	DG8700SE(單相)	DG8700SE-3(三相)
頻率(Hz)	60	60
額定功率(KVA)	5.5	6.9
最大功率(KVA)	6.3	7.9
電壓(V)	110/220	127/220
電流(A)	28.6	20.7
插座(A)	20&30	20&30
面板	LED6	LED6
油箱(L)	25	25
油耗(負載75%)	13	13
噪音7m(dBA)	72	72
電池(V/Ah)	12/30	12/30
引擎	D500E	D500E
燃料類型	柴油	柴油
功率(HP)	12	12
啟動方式	電啟動	電啟動
排量(CC)	498	498
機油容量(L)	1.75	1.75
發電機	AL6	AL6-3
功率(KW)	6	6
功率因數	1	0.8
電壓調節	AVR	AVR
尺寸重量		
機組尺寸(mm)	920*520*865	920*520*865
淨重(Kg)	155	155

風城能控有限公司(怡和企業有限公司)

地 址：高雄市大寮區鳳林一路128巷176-37號

電 話：(07)721-5501

傳 真：(07)721-8901

網 址：www.feng-cheng.com.tw

E-MAIL：fcfc456456@gmail.com